Sepam серий 20, 40
с расширенными функциями

Основные параметры

Основные параметры определяют характеристики измерительных датчиков, подключаемых к устройствам Sepam, и определяют исполнение функций измерения и защиты. Они доступны с помощью программного обеспечения SFT2841 в рубриках «Основные характеристики», «Датчики ТТ-ТН» и «Специальные характеристики».

Основные параметры		Варианты исполнения	Sepam серии 20	Sepam серии 40
In	Номинальный фазный ток (первичный ток датчика)	2 или 3 ТТ 1 А / 5 А	1 А - 6250 А	1 А - 6250 А
		3 датчика LPCT	От 25 А до 3150 А (1)	От 25 А до 3150 А (1)
Ib	Базовый ток, соответствующий номинальной мощности оборудования		От 0,4 до 1,3 In	От 0,2 до 1,3 In
In0	Номинальный ток нулевой последовательности	Сумма токов в 3 фазах	См. номинальный фазный ток In	См. номинальный фазный ток In
		Тор нулевой последовательности CSH 120 или CSH 200	Ном. ток: 2 А или 20 А	Ном. ток: 2 А, 5 А или 20 А
		ТТ 1 А / 5 А + промежуточный ТТ НП CSH30	1 А - 6250 А	1 А - 6250 А (In0 = In)
		ТТ 1 А / 5 А + промежуточный ТТ НП CSH30 Чувствительность x10	-	1 А - 6250 А (In0 = In/10)
		ТТ НП + адаптер ACE990 (коэффициент трансформации ТТ 1/n, где 50 у n у 1500)	В соответствии с контролируемым значением тока и при помощи преобразователя ACE990	В соответствии с контролируемым значением тока и при помощи преобразователя ACE990
Unp	Номинальное первичное линейное напряжение льности (Vnp: : номинальное первичное фазное напряжение Vnp = Unp/ 3)		От 220 В до 250 кВ	От 220 В до 250 кВ
Uns	Номинальное вторичное линейное напряжение	3 ТН: V1, V2, V3	От 90 В до 230 В с шагом 1 В	От 90 В до 230 В с шагом 1 В
		2 ТН: U21, U32	От 90 В до 120 В с шагом 1 В	От 90 В до 120 В с шагом 1 В
		1 ТН: V1	От 90 В до 120 В с шагом 1 В	От 90 В до 120 В с шагом 1 В
Uns0	Вторичное напряжение нулевой последовательности для первичного напряжения нулевой последовательности Unp/ 3		Uns/3 или Uns/ 3	Uns/3 или Uns/ 3
	Номинальная частота		50 или 60 Гц	50 или 60 Гц
	Период интегрирования (для среднего тока, максиметров тока и мощности)		5, 10, 15, 30, 60 мин	5, 10, 15, 30, 60 мин
	Импульсный счетчик энергии с накоплением	Приращение активной энергии	-	От 0,1 кВт · ч до 5 МВт · ч
		Приращение реактивной энергии	-	От 0,1 квар · ч до 5 Мвар · ч

(1) *Значения In для датчика LPCT в амперах: 25, 50, 100, 125, 133, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 666, 1000, 1600, 2000, 3150.*