


Поставки Schneider Electric в Санкт-Петербурге
<http://www.schneider-spb.ru>
 RM6 Schneider Electric

Защита трансформатора: выключатель нагрузки со способностью отключения токов к.з. на 200 А (функция DE-D)

Номинальное напряжение сети (кВ)	6	10	15	20	20	20
Защита трансформатора (функция DE-D)						
Номинальный ток (А)	200	200	200	200	200	200
Ток отключения х.х. трансформатора (А)	16	16	16	16	16	16
Ток отключения (кА)	20	20	20	12,5	16	20
Ток включения (кА, мгн.)	51	51	51	32	41	51
Вывод						
Тип С, разъемный, M16	С	С	С	С	С	С



Аксессуары и опции

Дистанционное управление

Моторный привод и дополнительные контакты выключателя нагрузки: 2 НО + 2 НЗ и 1 перекидной, ESw (включает в себя катушку отключения).

Дополнительные контакты

Для отображения состояния контактов выключателя нагрузки: 2 НО + 2 НЗ и 1 перекидной, ESw (входят в состав опции дистанционного управления).

Передняя панель кабельного отсека

- Крепление болтами.
- Съемная, с блокировкой ESw на заземляющий нож.
- Съемная, с блокировкой ESw и LBSw.

Катушка отключения для дистанционного отключения

Реле защиты трансформатора

Контакт запрета включения моторного привода после аварии на функциях В и D


Дополнительный контакт на функции отключения D

Блокировки

- Тип R6.
- Тип R7.
- Тип R8.

Защита линии: выключатель нагрузки со способностью отключения токов к.з. на 630 А (функция DE-B)

Номинальное напряжение сети (кВ)	6	10	15	20	20
Защита отходящей линии (функция DE-B)					
Номинальный ток (А)	630	630	630	630	630
Ток отключения (кА)	20	20	20	16	20
Ток включения (кА, мгн.)	51	51	51	41	51
Вывод					
Тип С, разъемный, M16	С	С	С	С	С



Аксессуары и опции

Дистанционное управление

Моторный привод и дополнительные контакты выключателя нагрузки: 2 НО + 2 НЗ и 1 перекидной, ESw (включает в себя катушку отключения).

Дополнительные контакты

Для отображения состояния контактов выключателя нагрузки: 2 НО + 2 НЗ и 1 перекидной, ESw (входят в состав опции дистанционного управления).

Передняя панель кабельного отсека

- Крепление болтами.
- Съемная, с блокировкой ESw на заземляющий нож.
- Съемная, с блокировкой ESw и LBSw.

Катушка отключения для дистанционного отключения

Реле защиты трансформатора

Контакт запрета включения моторного привода после аварии на функциях В и D

Дополнительный контакт на функции отключения В

Блокировки

- Тип R1.
- Тип R2.

Поставки Schneider Electric в Санкт-Петербурге
<http://www.schneider-spb.ru>
 RM6 Schneider Electric